ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

- การติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าทั้งหมด ให้ติดตั้งแยกระบบดังนี้ ท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง-ไฟฟ้ากำลัง ท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์ ท่อร้อยสายระบบสัญญาณโทรทัศน์ ท่อร้อยสายระบบกระจายเสียง ท่อร้อยสายสำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ 3 ตันขึ้นไป
- ลักษณะการเดินสายโดยทั่วไป เป็นการเดินสายร้อยในท่อร้อยสายผังพรอกสลักอะลิ โดยท่อร้อยสายที่เดินภายในที่มีโครงสร้างและผนังของสิ่งก่อสร้าง , พื้นเปียกชื้น ให้ใช้ท่อชนิดหนา เหมาะสมท่อร้อยสายที่เดินบนผิวพาดหรือฝังลอยบนผิวพาดในที่มีโครงสร้างและผนังของสิ่งก่อสร้าง , มอเตอร์ , ควบคุมไฟฟ้า ที่สามารถขยับเขยื้อนได้และอุปกรณ์ขั้นที่อาจมีการสั่นสะเทือนเมื่อใช้งานให้ใช้ท่อร้อยสายชนิดอ่อน FLEXIBLE CONDUIT ต่อท่อที่อยู่ในที่เปียกชื้นต้องมีชนิดที่สามารถกันน้ำได้ ข้อต่อที่ใช้เกลียวหรือที่โครงสร้างต้องเป็นชนิดที่กันน้ำได้ ปลายท่อร้อยสายทุกปลายท่องต้องทำให้หมดจด
- การร้อยสายในท่อร้อยสาย จะต้องกระทำภายหลังเมื่อการติดตั้งท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย และอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ห้ามมิให้ละเลยหรือร้อยสายไว้ในท่อร้อยสาย ควรหน่วยงานเด็ดขาด
- การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดอ่อน เข้ากับอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือน เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า , ควบคุมไฟฟ้า ให้ใช้ท่อชนิดอ่อนความยาวไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร และต้องไม่ยาวกว่า 1.8 เมตร ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ท่ออ่อนความยาวเกินกว่าที่กำหนดต้องใช้วิศวกรผู้ออกแบบเป็นผู้อนุญาต
- ห้ามดัดงอท่อร้อยสายไฟฟ้าเกิน 4 ครั้งหรือเกิน 360 องศา ในแต่ละช่วง ระหว่าง OUTLET,JUNCTION BOX,เครื่องมือที่ติดตั้งให้ติดตั้ง JUNCTION BOXสำหรับติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าจะต้องให้ระยะห่างไม่น้อยที่สุด
- ห้ามบำท่อโลหะอ่อนมาติดตั้งในลักษณะ ทดแทนท่อแข็งโดยเด็ดขาด การใช้ท่อโลหะอ่อนและท่อโลหะอ่อนกันน้ำให้ใช้สำหรับเป็นเกราะป้องกันสายตัวนำไฟฟ้า จากกลองไฟล์ายปรัดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น
- ภายหลังจากการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและร้อยสายตัวนำไฟฟ้าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทดลองจนวงจรของตัวนำไฟฟ้า ด้วย MEGGER ความต้านทาน ของ PHASE-PHASE , PHASE-NEUTRAL , PHASE-GROUND ทั้งแต่CIRCUIT ใดๆและของ BOARDสุดท้าย LOAD MODทั้ง PANEL BOARDทุกแผง ค่าความต้านทานจนวนที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า 1Mที่แสดงผลวัดค่าได้ต่ำกว่าที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างแก้ไข และทำบันทึกค่าที่วัดได้ในทุกวงจร เสนอวิศวกรผู้ออกแบบเพื่อตรวจสอบ ในกรณีที่วิศวกรของธนารก มากำหนดวงจรตรวจสอบมากหลังพบว่าค่าที่วัดได้ต่ำกว่า 10 Mวิศวกรของธนาคารสามารถสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนสายตัวนำไฟฟ้าที่บกพร่อง ในวงจรดังกล่าวได้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายจากธนาคารเพิ่ม
- กล่องต่อสายชนิดติดลอยแบบกันน้ำได้ รวมทั้งท่อร้อยสายวิทย์และเต้ารับชนิดติดลอยและกันน้ำได้ ให้ใช้ชนิดมีระยะทะหล่อ ฝาครอบกล่องต่อสายต้องเป็นชนิดกันน้ำเช่นกัน และต้องมีขอยางกันน้ำ
- สายตัวนำไฟฟ้าที่ร้อยในท่อร้อยสาย ต้องไม่มีการต่อต่อ ระหว่างแผงควบคุมไฟฟ้า-เต้ารับไฟฟ้า หรือแผงควบคุมไฟฟ้า-แผงรวมวิทย์สำหรับวงจรย่อย ให้ทะทำได้เมื่อจำเป็นจริงๆและจะต้องติดตั้งในกล่องสายกล่อง กล่องดึงสาย หรือกล่องวงจรผนังเท่านั้น และใช้ WIRE NUT ปิดครอบปลายสายทุกคู่ที่ต่อแยก แล้วพันทับด้วยเทปพันสายไฟฟ้า ของ 3M ยกเว้น 33 เพื่อป้องกัน WIRE หลุด
- ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ติดตั้งซ่อนเหนือฝ้าเพดาน ต้องติดตั้งและอยู่กับพื้น SLAB เท่านั้นจากท่อร้อยสายไว้บนฝ้าเพดาน ในกรณีที่มีความจำเป็นการติดตั้งฝ้าได้ ให้จัดทำตัวยึดยึดท่อร้อยสายไม่ให้ครอบหล่นเป็นตัวจับยึดท่อร้อยสายแล้วทำการป้องกันมิให้ครอบหล่นยึด ด้วยสิ่งก่อสร้างมีระยะห่างและขนาดของโครงหลังคาจับยึดท่อร้อยสาย ก่อนจัดทำการติดตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1. การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้าทุกชนิด ที่ติดตั้งบนพื้นเพดาน ให้ผู้รับจ้างจัดทำ SLEEVE ของท่อร้อยสายด้วยท่อ ขนาดที่เหมาะสมตามแนวสันทอที่ระบุไว้ใน SHOP DRAWING ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องยินยอมตามโครงสร้างของอาคาร และในกรณีที่ต้องจัดทำ SLEEVE จำนวนมากในตำแหน่งใกล้เคียงกัน ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบแนวราง SLEEVE จำนวน ที่ได้ยอมตามโครงสร้าง รวมทั้งการจัดทำเหล็กเสริมโครงสร้างเพิ่มเติมความแข็งแรง เสนอวิศวกรของธนาคารก่อน
2. ห้ามผู้รับจ้างเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ต่ำกว่าท้องคาน คสล. ยกเว้นท่อร้อยสายที่เดินลงจากกล่องท่อร้อยสายไปยังอุปกรณ์ด้านล่าง
3. การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมดให้ตรงการ ให้ติดตั้งโดยใช้ แคลิปประกับท่อติดตั้งบนราง หรือตัวยึดเท่านั้น
4. สายตัวนำไฟฟ้าทุกชนิดที่ต่อออกจากกล่องพักสาย ไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ , สวิทช์ , เต้ารับ ที่ติดตั้งยู่ในครุ่งนอกแบบให้ใช้สายตัวนำชนิด VCT or Nขนาดสายตามที่วงจรไฟฟ้ากำหนด
5. การติดตั้งระบบกราวน์ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบกราวน์สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังดังนี้ กราวน์ระบบย่อหิน , กราวน์แผงควบคุมไฟฟ้า อาคาร ลน. กราวน์แผงควบคุมไฟฟ้า อาคาร วก. , กราวน์สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นไฟฟ้า , กราวน์ห้องกระจายสายโทรศัพท์ , กราวน์ระบบคอมพิวเตอร์ , กราวน์ระบบควบคุมปั๊มน้ำ , กราวน์สำหรับระบบล้าร์ไฟฟ้า โดยค่าความต้านทานดินเมื่อติดตั้งระบบกราวน์เสร็จต้องไม่มากกว่า 5 OHM.
6. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับเข้าสาย ของผู้ผลิตสายโทรศัพท์ ไม่น้อยกว่า 1 ชุด ติดตั้งประจำในตู้แยกสายโทรศัพท์ชั้น 1 อาคาร ลน.
7. ให้ผู้รับจ้างจัดทำ WIRE MARKเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ที่สายสายโทรศัพท์ทั้งสองด้าน (ต้นที่อยู่ในตำรับ และต้นที่อยู่ในตู้แยกคู่สาย)
8. การติดตั้ง CAM SWITCH 4DPและ ใช้ช่างการติดตั้งบนแป้นโลหะ แล้วยึดติดกับ ด้วย MDBโดยต้องผ่านการออดแป้นโลหะเพื่อเปลี่ยนได้
9. COPPER BUSBARหนด ท่อยู่ในตู้ควบคุมไฟฟ้าของอาคาร ให้หุ้มด้วยฉนวน หรือทาสี ด้วย ให้ดูรายละเอียดในรายการ
10. ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผ่นป้ายพลาสติดลามิเนตสีขาว ขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งแสดงชื่ออุปกรณ์ของแผงควบคุมไฟฟ้า , กล่องบรรจุอุปกรณ์ , กล่องบรรจุอุปกรณ์ต่อลงดินไฟฟ้า
11. ให้ผู้รับจ้างจัดหาอุปกรณ์ สำหรับระบบสายอากาศโทรทัศน์ ตามที่แสดงในแบบ นำมาติดตั้งและปรับแต่งจนระบบสายอากาศโทรทัศน์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ดี
12. ให้ผู้รับจ้าง จัดทำแบบไฟฟ้าตามที่แสดงในแบบของธนาคาร โดยแบบที่จัดทำต้องมีขนาดระหว่าง SIZE A4-A3 เคลือบทับด้วยพลาสติดลามิเนตความหนาไม่น้อยกว่า 0.5มม. นำมาประกบด้วยพลาสติดแข็งใส แล้วติดตั้งไว้ในห้องแผงควบคุมไฟฟ้าในแต่ละชั้น เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบวงจรไฟฟ้าของธนาคาร
13. ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมด ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายติดที่ท่อร้อยสาย และกล่องพักสาย โดยใช้สีพ่นหรือทาลงกล่องพักสาย , ท่อร้อยสาย ตามนี้ดังนี้

ท่อระบบไฟฟ้าแสงสว่าง , เต้ารับไฟฟ้า , วงจรไฟฟ้ากำลัง	(NORMAL SUPPLY)	ให้ใช้ สีส้ม
ท่อระบบไฟฟ้าแสงสว่าง , เต้ารับไฟฟ้า , วงจรไฟฟ้ากำลัง	(EMERGENCY SUPPLY)	ให้ใช้ สีชมพู
ท่อระบบโทรศัพท์		ให้ใช้ สีเขียว
ท่อระบบสายอากาศโทรทัศน์		ให้ใช้ สีเหลือง
ท่อระบบเสียง		ให้ใช้ สีฟ้า
ท่อนมไฟฟ้าระบบปรับอากาศขนาด 3 ตันขึ้นไป		ให้ใช้ สีขาว
ท่อระบบป้องกันอัคคีภัย		ให้ใช้ สีแดง

14. ให้ผู้รับจ้างจัดหาอุปกรณ์สำรองเมื่อส่งมอบให้แก่ธนาคารในวันส่งมอบงาน ตามรายการดังนี้

หลอด	FLUORESCENT LAMP 18 W. COOL WHITE	จำนวน 12 หลอด
หลอด	FLUORESCENT LAMP 36 W. COOL WHITE	จำนวน 24 หลอด
หลอด	COMPACT FLUORESENT LAMP (PL) 9 W.	จำนวน 12 หลอด
	INSERT TOOL สำหรับเข้าสายโทรศัพท์	จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะตู้ชุมสายโทรศัพท์ และเครื่องโทรศัพท์

ตู้ชุมสายโทรศัพท์

1. สามารถใช้งานกับระบบโทรศัพท์ แบบกดปุ่ม (DTMFและ (DP)
2. สามารถจำกัดการโทรออกภายนอกได้
3. สามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ภายในได้
4. สามารถโปรแกรมการทำงาน ได้อย่างน้อย 2 แบบ (แบบกลางวัน และแบบกลางคืน)
5. ระหว่างไฟฟ้าดับ ระบบต้องมีชุดแบตเตอรี่สำรองไฟชุดชุมสายโทรศัพท์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง โดยหลังจากเวลาที่กำหนด ระบบจะต้องต่อสายตรงเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ชุดแบตเตอรี่สำรองต้องมีชุดประจุแบตเตอรี่เป็นชุดมาตรฐาน เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตู้ชุมสายโทรศัพท์แบตเตอรี่ต้องเป็นชนิด SEAL LEAD ACID BATTERY โดยชุดแบตเตอรี่อาจบรรจุอยู่ภายในตู้ชุมสายโทรศัพท์ หรือแยกกันติดตั้งกับตู้ชุมสายโทรศัพท์ โดยชุดแบตเตอรี่อาจบรรจุอยู่ภายในตู้ชุมสายโทรศัพท์ หรือแยกกันติดตั้งกับตู้ชุมสายโทรศัพท์ โดยต้องบรรจุภายในกล่อง ABS หรือชุดกลองมาตรฐานของผู้ผลิตตู้ชุมสาย
6. ระบบโทรศัพท์ต้องมีระบบตอบรับด้วยเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า โดยสายเรียกเข้าสามารถเรียกเบอร์ภายในที่ต้องการได้ทันที และมีความสามารถแยกสัญญาณ FAX และโอนไปยังเครื่อง FAXได้โดยอัตโนมัติ (DISA with FAX DETECTION)
7. ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ต้องมี MODEM UNIT ติดตั้งมาพร้อมกับระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์เพื่อการ REMOTE MAINTENANCE ในอนาคต
8. ตู้ชุมสายโทรศัพท์ ระบบพื้นฐานของเครื่อง ต้องประกอบด้วย วงจรสายภายนอกไม่น้อยกว่า 6 คู่สายภายนอก 24 คู่สายภายใน
8. มีอุปกรณ์สำหรับการโปรแกรมการทำงานของระบบ หรือโปรแกรมผ่านเครื่องรับโทรศัพท์ตัวแม่

เครื่องรับโทรศัพท์ ประกอบด้วย MULTIPLE FEATURE TELEPHONE 2 เครื่อง และ KEY TELEPHONE 6 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. เครื่องรับโทรศัพท์ อย่างน้อย 2 เครื่อง ต้องเป็นชนิดมีจอแสดงผล LCDปุ่มหรืออุปกรณ์สำหรับโปรแกรมการทำงานระบบ และมีปุ่มกดสำหรับเลือกโทรออกจากคู่สายที่เจาะจงเพื่อการโทรออก ภายในหรือภายนอก (MULTIPLE FEATURE TELEPHONE)
2. เครื่องรับโทรศัพท์ ทั่วไปที่ติดตั้งในโครงการ ต้องเป็นเครื่องรับมาตรฐาน และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ ตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่ใช้ (KEY TELEPHONE)

คุณภาพวัสดุ

อุปกรณ์ผ่านควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมทั่วไป

1. PLOT LIGHT 220 VAC. WITH STEP-DOWN TRANFORMER ø 20 MM.
   ใช้ของ TELEMECANIQUE ,SIEMENS ,FUJI ,LEGRAND ,ABB
2. FUSE CONNECTOR &CYLENDRICAL FUSE 6A (RAIL TYPE)
   ใช้ของ LINDER ,SIEMENS ,LEGRAND ,ABB ,HAGER ,TELEMECANIQUE ,ERNST
3. CAM SWITCH & SELECTOR SWITCH (VOLT SELECTOR AMP SELECTOR ,4DPDT,5DPDT)
   ใช้ของ KRAUS & NAIMER ,TELEMECANIQUE ,SIEMENS ,FUJI ,ABB ,GAVE ,MERZ
4. VOLTAGE METER 0-500 V. SIZE 69x69 MM.
   ใช้ของ ABB ,SIEMENS ,LUMEL ,CELSA ,ELIMA ,COMPTION
5. AMP METER 0-200 A. & CURRENT TRANSFORMER
   ใช้ของ ABB ,SIEMENS ,LUMEL ,CELSA ,ELIMA ,COMPTION
6. MAGNETIC CONTACTOR COIL 220V. SIZE 0.5-7.5 KW.
   ใช้ของ TELEMECANIQUE ,SIEMENS ,FUJI ,ABB ,HITACHI ,NATIONAL
7. TIMER SWITCH 220-240V. CONTACT ทนกระแสใช้งาน 15A. 250V.
   มีแบตเตอรี่สำรองให้ใช้งานเมื่อไฟฟ้าดับได้ ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ใช้ของ NATIONAL ,GRASSLIN ,LEGRAND ,ELECTROMATIC หรือเทียบเท่า
8. ELECTRIC BELL COIL 220V ø6"
   ใช้ของ NATIONAL ,KOBISHI ,HITACHI ,HALLO ,TOSHIBA ,BTICINO
9. ลายตัวนำสัญญาณโทรทัศน์ (COAXIAL CABLEชนิดและเบอร์ที่แบบกำหนด
   ใช้ของ MASPRO ,SAMART ,HIRSCHMANN ,TAPPRO ,BELDEN ,HITACHI ,MUTSUSHITA
10. PHOTO SWITCH ใช้ชนิด FUJI ,LEGRAND ,ABB ,EYE ,TOSHIBA ,NATIONAL ,ROYCE THOMPSON
11. CEILING SPEAKER ,COLUMN SPEAKER ,HORN SPEAKERใช้ของ TOA ,PHILIPS หรือเทียบเท่า



REVISIONS	DATE

NOTE
- ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
- NO DIMENSION SHALL BE SCALED
- ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
Tok8kigrn jvdkigdK9i
c]tlsdildkigdK9i

DESIGNER
AREA CO.,LTD.
111/1 Ladprao23 Ladyao Chatuchak Bangkok 10900
Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

l5kxobd

vJdlN 9ik=^ ลฉ.1013ล	
;yo=yp [6P;lb=pN ลฉ.1547ภ	
okp;b[^]pN g0ibP;ik;6<b l5"ย90ย#"	
okpLiu;ycoN ris,l6;il l5"$*%$4"	

;bL;diF8i'lihk'

okply,ryoTN -6mikoomN lp"(#)Q	
okpobookm mv',k lp"%+$$	

;bL;dil6-k4b[k]

okplpk, 06jorb0kIN 4d")_%Q	
okpwijk,FI0oN v699,txlkdi,	
okp=bf=yp =y=;k]pNxiu=k	

;bL;diwaahk

okp=yp;ycoN :njv9i' 4od"*%00%	
okp;boyp mv'oriy9oN 4od"@))#*	

;bL;dig8injv'd]

okplpk, 06jorb0kIN 4d")_%Q	

,ylRokdi

okplbmTb=yp v6optryoTN I5"[*Z4kp.ok	
ok'wiu;ybN d6ptTiri9 LK"[*	
okpvblIit =";'KN LK"[*	
DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	

F8i'dki
xiy[xi6'vk8kileoyd'kolk-k
Zleoyd'ko # =yhoX

muj9&'

c[[ctf'
วัสดุประสงค์ และเงื่อนไขการดำเนินการ
คุณภาพวัสดุ และคุณลักษณะเฉพาะ ตู้ชุมสายโทรศัพท์
ขยายการติดตั้ง MDB ,MDF ,KSU(PABX) ,LC2

FILE NO 0203	DRAWING NO EE-06
DATE 05 / 02 / 2003	
SUB TOTAL 13	GRAND TOTAL